

Instructaj DATECS DP150- DP25

Pornire: ON

Introducere casa de marcat in mod PC: ON si 6

RAPORT X: ON 2 0030 TOTAL TOTAL
(pt.verificare)

RAPORT Z: ON 3 0030 TOTAL TOTAL TOTAL
(Inchidere zi)

OPRIRE: ON 0

! VERIFICARE TRIMITERE Z PE SERVER ANAF: ON 5 8 - apare pe bon TRIMIS sau NU TRIMIS

!! VERIFICATI CEL PUTIN 1 DATA /SAPTAMANA

!!! Netransmiterea Z-urilor la ANAF se pedepseste din 16 mai 2024 cu amenda penala

RAPORT LUNAR SUMAR DUPA DATA:

ON 3 0030 TOTAL 4 2 2 zz ll aaaa TOTAL ZZLLAAAA TOTAL
01052024 31052024 - ex.mai 2024

RAPORT DETALIAT DUPA DATA:

ON 3 0030 TOTAL 4 1 2 zz ll aaaa TOTAL ZZLLAAAA TOTAL
21052024 21052024 - ex.21 mai 2024

RAPORT DETALIAT DUPA NR.Z:

ON 3 0030 TOTAL 4 1 1 NR.Z TOTAL NR.Z TOTAL

COPIE BON FISCAL DUPA DATA SI ORA:

ON 9 0030 TOTAL 2 3 2
ZZLLAAAA hhmm TOTAL ZZLLAAAA hhmm TOTAL

Se revine in meniu principal apasand pe tasta ON de 5 ori

ZZLLAAAA = zi,luna,an hhmm= ora,minut

ERORI FRECVENTE: 24H EXPIRAT = NU s-a efectuat raportul Z , ultima data cand s-a folosit casa de marcat.

Se efectueaza Z-ul , apoi se introduce casa in modul de vanzare

Revizuirea #1

Creat de 27 august 2024 13:39:41 de Administrator

Actualizat 27 august 2024 13:43:03 de Administrator