

# Casa de marcat

- [Instructaj TREMOL M20](#)
- [Instructaj DATECS DP150-DP25](#)
- [Întrebări frecvente](#)
- [Nu iese bon pe casa de marcat](#)

# Instructaj TREMOL M20

Pornire:

### Introducere casa marcat in mod PC:

Se apasã tasta  → REG Oper ----- se tasteaza 0

**RAPORT X:**  → Raport X ----- se tasteaza 2222   
(pt.verificare)

**RAPORT Z:**  → Raport Z ----- se tasteaza 1111   
**( Obligatoriu Seara !!)**

### **VERIFICARE STATUS ANAF !! :**

→ Pana apare **DATA si ORA** pe ecran, apoi apsati   
**NR.Z Transmis / Nr.Z Total** trebuie sa fie **egal**

### **RAPOARTE MEMORIE FISCALA :**

→ RAPORT X 2 2 2 2 2 , dupa care se apasa in functie de nevoi:

**1 1**    zllaa     ZZLLAA     -    **Raport Sumar dupa DATA**  
zllaa = data de inceput a lunii (ex: 010620)  
ZZLLAA= data de sfarsit a lunii (ex: 300620)

**1 2**    zllaa     ZZLLAA     -    **Raport Detaliat dupa DATA**  
zllaa = data de inceput a lunii (ex: 010620)  
ZZLLAA= data de sfarsit a lunii (ex: 300620)

**2 2**    Nr.Z     Nr.Z     -- **Raport detaliat dupa nr.Z**  
0123                      0123                      -- **ex: copie Z123**

**D1**        ZZLLAA     ZZLLAA         - **copie TOATE**



# Instructaj DATECS DP150- DP25

Pornire:  ON

Introducere casa de marcat in mod PC:  ON si 6

---

RAPORT X:  ON 2 0030  TOTAL  TOTAL  
(pt.verificare)

RAPORT Z:  ON 3 0030  TOTAL  TOTAL  TOTAL  
(Inchidere zi)

OPRIRE:  ON 0

---

**! VERIFICARE TRIMITERE Z PE SERVER ANAF: ON 5 8 - apare pe bon TRIMIS sau NU TRIMIS**

**!! VERIFICATI CEL PUTIN 1 DATA /SAPTAMANA**

**!!! Netransmiterea Z-urilor la ANAF se pedepseste din 16 mai 2024 cu amenda penala**

---

RAPORT LUNAR SUMAR DUPA DATA:

ON 3 0030  TOTAL 4 2 2 zz ll aaaa  TOTAL ZZLLAAAA  TOTAL  
01052024 31052024 - ex.mai 2024

RAPORT DETALIAT DUPA DATA:

ON 3 0030  TOTAL 4 1 2 zz ll aaaa  TOTAL ZZLLAAAA  TOTAL  
21052024 21052024 - ex.21 mai 2024

RAPORT DETALIAT DUPA NR.Z:

ON 3 0030  TOTAL 4 1 1 NR.Z  TOTAL NR.Z  TOTAL

---

COPIE BON FISCAL DUPA DATA SI ORA:

ON 9 0030  TOTAL 2 3 2  
ZZLLAAAA hhmm  TOTAL ZZLLAAAA hhmm  TOTAL

Se revine in meniu principal apasand pe tasta ON de 5 ori

ZZLLAAAA = zi,luna,an      hhmm= ora,minut

---

**ERORI FRECVENTE: 24H EXPIRAT = NU s-a efectuat raportul Z , ultima data cand s-a folosit casa de marcat.**

Se efectueaza Z-ul , apoi se introduce casa in modul de vanzare



# Întrebări frecvente

## Ce fac dacă am scos un bon fiscal greșit?

Un bon care a ieșit pe casa de marcat greșit poate fi anulat doar prin declarație pe propria răspundere, se scrie pe spatele bonului.

# Nu iese bon pe casa de marcat

Ce ar trebui să verificați în cazul în care nu iese bonul pe casa de marcat:

- Casa de marcat este deschisă, conectată la calculator și pusă în modul de vânzare
- Nu au trecut mai mult de 24 de ore de la ultimul Z

Puteți deschideți programul **FiscalNet** și vedeți eroarea care o afișează, puteți să apăsați click pe eroare pentru mai multe

