

# Instructaj TREMOL M20

Pornire:

---

**Introducere casa marcat in mod PC:**

Se apasă tasta  → REG Oper ----- se tasteaza 0

---

**RAPORT X:**  → Raport X ----- se tasteaza 2222   
(pt.verificare)

**RAPORT Z:**  → Raport Z ----- se tasteaza 1111   
**( Obligatoriu Seara !!)**

**VERIFICARE STATUS ANAF !! :**

→ Pana apare **DATA si ORA** pe ecran, apoi apsati   
**NR.Z Transmis / Nr.Z Total** trebuie sa fie **egal**

**RAPOARTE MEMORIE FISCALE :**

→ RAPORT X 2 2 2 2 2 , dupa care se apasa in functie de nevoi:

**1 1**    zllaa     ZZLLAA     -    **Raport Sumar dupa DATA**  
zllaa = data de inceput a lunii (ex: 010620)  
ZZLLAA= data de sfarsit a lunii (ex: 300620)

**1 2**    zllaa     ZZLLAA     -    **Raport Detaliat dupa DATA**  
zllaa = data de inceput a lunii (ex: 010620)  
ZZLLAA= data de sfarsit a lunii (ex: 300620)

**2 2**    Nr.Z     Nr.Z     -- **Raport detaliat dupa nr.Z**  
0123                    0123                    -- **ex: copie Z123**

**D1**        ZZLLAA     ZZLLAA         - **copie TOATE**

---

Revizuirea #3

Creat de 27 august 2024 13:28:14 de Administrator

Actualizat 27 august 2024 13:43:03 de Administrator